

- Sản phẩm hệ thống treo kép, có thể kéo phong màn lên hoặc xuống đến 50kg. Chiều rộng của hệ thống từ 6m - 12m
- Mở và đóng hệ thống kéo phong màn bằng điều khiển từ xa, bằng bằng điều khiển gần.
- Dùng loại bất kỳ vị trí nào bạn muốn.
- Báo vệ chính quá tải trong vòng 30 giây. Tự động dừng lại trong 2 giây sau khi màn hình rèm đóng hay mở hoàn toàn.
- Sản phẩm cùng hệ điều khiển với các sản phẩm rèm điều khiển từ xa khác của TRANSMART
- An toàn và tin cậy với thiết kế sản phẩm ngưng điều khiển một chiều 9V DC qua Adaptor.
- Lắp đặt đơn giản với tất cả môi trường
- Bảo hành 2 năm

- | | |
|---|-----------------|
| a. Điện áp vào | 220 V ~ / 50 Hz |
| b. Điện áp ra | 12 VDC |
| c. Công suất làm việc | 24W |
| d. Công suất khi chờ | 0.2W |
| e. Khoảng cách điều khiển từ xa tối đa | 8 M -12M |
| f. Thời gian dừng | 1000 h |
| g. Sản phẩm của rèm / Khi lắp xong cho tải tối đa tối thiểu | |